



SPC Anzeigerweiterung mit Ausweisleser

Das SPCE120 kombiniert mit einer SPC bietet dem Kunden eine einfache Möglichkeit Statusinformationen seiner SPC Zentrale anzuzeigen und diese über die 4 Funktionstasten zu bedienen. Der Zugriff auf das Modul kann optional durch den integrierten EM4102 Ausweisleser freigegeben werden.

Wichtige Funktionsmerkmale:

- Bedienung der Einbruchmeldeanlage
- Einfache Konfiguration
- Integration in die Trigger-Programmierung möglich
- Konfigurierbarer Meldegruppeneingang
- Universal konfigurierbare LEDs
- Gesicherter Zugriff
- Integrierter EM4102 Ausweisleser

Hauptmerkmale:

- 4 frei programmierbare Tasten
- 16 Status LEDs
- 1 Proximity Ausweisleser

Funktionen:

Taster

- Unscharf
- Scharf
- Intern Scharf
- Alles in Ordnung
- Scharfschalteberechtigung

Status LEDs

- Bereichszustand
- Systemzustand
- Offene Meldegruppe
- Türzustand
- Sabotage
- Störung



■ Technische Daten

Funktions Daten

LED-Anzeige	16 dreifarbige LEDs
Sondertasten	4 Funktionstasten, frei programmierbar
Ausweisleser	Integriert (125kHz, EM4102)
Anzahl integrierter Meldegruppen	1
Abschlusswiderstand	Dual EOL 4k7/4k7 (Standard), 25 andere Widerstandskombinationen parametrierbar inkl. Abdecküberwachung
Schnittstellen	X-BUS

Elektrische und mechanische Daten

Betriebsspannung	9.5 ~ 14 VDC
Betriebsstrom	Max. 70 mA bei 12 VDC (alle LEDs aktiv)
Ruhestrom	Max. 30 mA bei 12 VDC
Betriebstemperatur	-10° ~ +50 °C
Sabotagekontakt	Deckel- /Abreisskontakt
Gehäuse	Kunststoffgehäuse (ABS)
Farbe	RAL 9003 (Signalweiss)
Abmessungen (B x H x T)	112 x 92 x 28 mm
Gewicht	0,23 kg

■ Bestellangaben

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht*
Erweiterung	V54542-F105-A100	SPCE120	0.38 kg

* Gesamtgewicht inklusive Verpackung.

■ Zubehör

Typ	Art. Nr.	Beschreibung
Bedienteile		
SPCK620.100	V54543-F110-A100	LCD Komfort-Bedienteil mit grafischem Display
SPCK623.100	V54543-F111-A100	LCD Komfort-Bedienteil mit grafischem Display incl. Audiofunktion und Ausweisleser
Erweiterungen		
SPCE110.100	V54542-F104-A100	SPC Schlüsselschalter-Erweiterungsmodul
Ausweise		
ABR5100-TG	V6FL7820-8KA30	SiPass 125-kHz Proximity-Schlüsselanhänger
ABR5100-PR	6FL7820-8KA10	SiPass 125kHz-Karte, bedruckt
IB41-EM	V24246-D4904-A1	SiPass EM-Kombikarte mit Aufdruck
IB44-EM	V24246-D4902-A1	SiPass EM-Schlüsselanhänger-Tag



Erfahren Sie mehr unter www.vanderbiltindustries.com