



## JA-151M Funk- Mini Magnetkontakt

Der JA-151M erkennt das Öffnen von Fenstern oder Türen. Er hat ein einzigartiges kleines Design und ist für die Installation in Wohn- und Geschäftsgebäuden geeignet.

o [Declaration of conformity - JA-151M \(PDF 316,03 kB\)](#)



### Beschreibung

Der Melder wird von einer Lithiumbatterie CR2032 mit Strom versorgt. Dem Melder wird eine Adresse zugewiesen und er besetzt im System eine Position.

### Technische Angaben

<b>Speisung</b>	Lithiumbatterie, Typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah) Bitte beachten Sie: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten
<b>Typische Batterielebensdauer</b>	ca 2 Jahre (für max. 20 Aktivierungen/Tag)
<b>Kommunikationsfrequenz</b>	868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll
<b>Maximale Funkfrequenzleistung</b>	3 mW
<b>Kommunikationsreichweite</b>	ca. 200 m (direktes Sichtfeld)
<b>Abmessungen des Melders</b>	55 x 26 x 16 mm
<b>Abmessungen des Magnets</b>	55 x 16 x 16 mm
<b>Umgebung nach EN 50131-1</b>	II. innere allgemeine
<b>Arbeitstemperaturbereich</b>	-10 °C bis +40 °C
<b>Klassifizierung</b>	Stufe 2
<b>nach</b>	EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
<b>Weiter werden die folgenden Normen erfüllt</b>	ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
<b>Betriebsbedingungen</b>	Allgemeine Zulassung ERC REC 70-03

