



JA-187J Funkarmband-Alarmknopf

Der Alarmknopf JA-187J kann aus der Ferne einen Panikalarm aktivieren, sowie verschiedene Geräte bedienen. Er wird hauptsächlich für persönliche Hilferufe verwendet.

o [Declaration of conformity - JA-187J \(PDF 315,39 kB\)](#)



Beschreibung

Der Alarmknopf steht als Halskettenanhänger und Armband zur Verfügung. Stromversorgung durch eine Batterie.

Technische Angaben

Speisung

Lithiumbatterie des Typs CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)

Typische Batterielebensdauer

ca. 3 Jahre (bei 1 Aktivierung täglich)

Kommunikationsbereich

868,1 MHz, Protokoll Jablotron

Kommunikationsreichweite

ca. 50 m (direkte Sichtbarkeit)

Umgebung

äußere, geschützte

Schutzart

IP-44

Abmessungen

46 mm x 42 mm

Arbeitstemperaturbereich

-25 °C bis +50 °C

Betriebsbedingungen

ERC REC 70-03

Es werden die Anforderungen der folgenden Normen erfüllt

ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, EN 50134-2