



## JA-111M-GR Bus- Mini Magnetkontakt - Grau

Das Gerät erkennt das Öffnen von Fenstern oder Türen. Die Kommunikation mit der Zentrale verläuft über BUS. Der Melder verfügt über den Sabotageschutz des Gehäuses, der bei Öffnung des Gehäuses aktiviert wird.

### Beschreibung

Der Melder wird aktiviert, wenn der Magnet vom Sensor weg bewegt wird. Das Gerät besetzt eine einzelne Position im Alarmsystem.

### Technische Angaben

**Stromversorgung**

aus der Sammelleiste der Zentrale 12 V (9 ...15 V)

**Stromverbrauch im Backup Modus (Ruhe)**

5 mA

**Stromverbrauch für die Wahl der Kabel**

5 mA

**Abmessungen**

55 x 27 x 16 mm

**Klassifizierung**

Stufe 2

**gemäß**

EN 50131-1, EN 50131-2-6

**Umfeld gemäß**

EN 50131-1 II. Innenbereiche allgemein

**Umfang der Arbeitstemperaturen**

-10 °C bis +40 °C

**Erfüllt weiter**

EN 50130-4, EN 55022