



JA-151MB Funk- Mini Magnetkontakt - Braun

Der JA-151M erkennt das Öffnen von Fenstern oder Türen. Er hat ein einzigartiges kleines Design und ist für die Installation in Wohn- und Geschäftsgebäuden geeignet.

○ [Declaration of conformity - JA-151MB \(PDF 691,41 kB\)](#)



Beschreibung

Der Melder wird von einer Lithiumbatterie CR2032 mit Strom versorgt. Dem Melder wird eine Adresse zugewiesen und er besetzt im System eine Position.

Technische Angaben

Speisung

Lithiumbatterie, Typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)
Bitte beachten Sie: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten

Typische Batterielebensdauer

ca 2 Jahre (für max. 20 Aktivierungen/Tag)

Kommunikationsfrequenz

868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll

Maximale Funkfrequenzleistung

3 mW

Kommunikationsreichweite

ca. 200 m (direktes Sichtfeld)

Abmessungen des Melders

55 x 26 x 16 mm

Abmessungen des Magnets

55 x 16 x 16 mm

Umgebung nach EN 50131-1

II. innere allgemeine

Arbeitstemperaturbereich

-10 °C bis +40 °C

Klassifizierung

Stufe 2

nach

EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3

Weiter werden die folgenden Normen erfüllt

ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Betriebsbedingungen

Allgemeine Zulassung ERC REC 70-03

