



Superior Produktlinie

Button S Jeweller

Kabelloser intelligenter Knopf.



Das ist neu

Baseline Button Jeweller	Superior Button S Jeweller
Der Batteriestatus wird bei jedem Tastendruck aktualisiert	Der Batteriestatus wird einmal pro Tag automatisch aktualisiert
Verfügbar für alle PRO Anwender	Verfügbar nur für akkreditierte Partner

Dies ist ein Gerät aus der **Superior Produktlinie**. Die Geräte der Superior Produktlinie sind weiterentwickelte Versionen der Jeweller-Geräte. Diese Produktlinie wurde gezielt für den Einsatz in Projekten entwickelt. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte installieren, verkaufen und verwalten.

Betriebsmodi

Button unterstützt 3 Modi: **Paniktaste, Steuerung von Automatisierungsgeräten, Stummschaltung des vernetzten Feueralarms**. Der Betriebsmodus wird von einem PRO oder einem Benutzer mit Administratorrechten in den Ajax-Apps eingestellt.

Ereignistypen

Button unterstützt 8 Ereignistypen: **Einbruch, Brand, Notfallhilfe, Paniktaste, Gasalarm, Fehlfunktion, Überschwemmung, Benutzerdefiniert**. Der Ereignistyp wird von einem PRO oder einem Benutzer mit Administratorrechten in Ajax-Anwendungen festgelegt.

Schutz vor versehentlicher Alarmauslösung: doppeltes oder langes Drücken



Jeweller kommunikationstechnologie

- Bis zu 1 300 m Funkverbindung bei freier Fläche
- Verschlüsselung und Geräteauthentifizierung zur Verhinderung von Signalfälschungen
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus



Vollkommene Autonomie

- Bis zu 5 Jahre Betriebsdauer
- Vorinstallierte Batterie
- Warnung bei niedrigem Batteriestand
- Überwachung des Batteriestands



Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung mit einer Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Der Knopf kann am Handgelenk, um den Hals oder an einem Schlüsselring getragen werden
- Befestigung auf einer ebenen Fläche mit einem Holder (separat erhältlich)



Geplante Zertifizierungen EN 50131 (Grade 2) INCERT NFA2P SSF	Kompatibilität Hub-Zentralen Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Funk-Repeater ReX, ReX 2	Kommunikation mit Hub-Zentralen Jeweller Kommunikationstechnologie Frequenzbereiche 868.0–868.6 MHz Jeweller Funkreichweite bis zu 1 300 m Bei freier Fläche.	Stromversorgung Batterie 1 × CR2032 Vorinstalliert. Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre Hersteller Renata
Installation Betriebstemperaturbereich von –10 °C bis +40 °C Betriebsluftfeuchtigkeit bis 75 % Schutzart IP55	Gehäuse Farbe Weiß Schwarz Abmessungen 47 × 35 × 13 mm Gewicht 16 g	Lieferumfang Button S Jeweller 1 × CR2032-Batterie (vorinstalliert) Doppelseitiges Klebeband Schnellstartanleitung	



Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/button-s/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems