



### LCD-Bedienteil mit 2 x 16-Zeichen-Display/Kartenleser

Das SPCK420/ SPCK421 Bedienteil kombiniert mit einer SPC bietet eine einfache und kostengünstige Möglichkeit die SPC Zentrale zu konfigurieren und zu bedienen.

Ein optionales SiWay Funkerweiterungsmodul ermöglicht den optimalen Empfang von Funksignalen die sich im Empfangsbereich befindlicher SiWay Funkdetektoren und Funkfernbedienungen befinden.

### Wichtige Funktionsmerkmale:

- Benutzerfreundliche Bedienung
- Kompatibel mit allen SPC Zentralen
- Einfache Konfiguration
- Integrierter EM4102 Ausweisleser (SPCK421)
- Steckplatz für optionales SiWay Funkerweiterungsmodul
- Berechtigungsabhängige Benutzermenüs
- Komplette Administration der Zentrale über Technikermenüs

### Hauptmerkmale:

- LCD Display mit 2x16 Zeichen
- 3 Status LEDs
- Integrierter Ausweisleser (SPCK421)

### Funktionen:

- Komplettes Techniker-Menü
- Benutzer-Menü
- System Status Anzeige
- Steuerung logische Ausgänge
- Benutzer Verwaltung
- Ereignisspeicher Anzeige
- Mehrsprachig
- Türfreigabe





### ■ Technische Daten

#### Funktionale Daten

Display	LCD, 2 x 16 Zeichen
LED-Anzeigen	3 Status-LEDs
Sondertasten	2 Funktionstasten, 1 multifunktionale 4 Wege-Navigationstaste
Funkmodul	Optional (SPCW112)
Schnittstellen	X-BUS

#### Elektrische und mechanische Daten

Betriebsspannung	9.5 ~ 14 VDC
Sabotagekontakt	Deckel-/Abreisskontakt
Betriebstemperatur	5° ~ +40 °C
Gehäuse	Kunststoffgehäuse (ABS)
Farbe	RAL 9003 (Signalweiss)
Abmessung	148 x 85 x 33 mm
Gewicht	0,21 kg

#### SPCK420 Elektrische Daten

Betriebsstrom	Max. 90 mA bei 12 VDC (Hintergrundbeleuchtung, LEDs, Summer aktiv)
Ruhestrom	Max. 45 mA bei 12 VDC

#### SPCK421 Elektrische Daten

Betriebsstrom	Max. 110 mA bei 12 VDC (Hintergrundbeleuchtung, LEDs, Summer aktiv)
Ruhestrom	Max. 80 mA bei 12 VDC
Kartenleser	Integriert (EM4102)

### ■ Bestelldaten

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht*
Bedienteil	V54543-F101-A100	SPCK420 - SPC Standard-Bedienteil	0.30 kg
Bedienteil	V54543-F102-A100	SPCK421 - SPC Standard-Bedienteil mit Kartenleser	0.30 kg

\* Gesamtgewicht inklusive Verpackung

### ■ Zubehör

Typ	Art. Nr.	Beschreibung
<b>Erweiterungen</b>		
SPCW112.000	V54554-B103-B100	SiWay Universal Funkmodul für SPC Standard Bedienteile SPCK420/421
<b>Ausweise</b>		
ABR5100-TG	V6FL7820-8KA30	SiPass 125-kHz Proximity-Schlüsselanhänger
ABR5100-PR	6FL7820-8KA10	SiPass 125kHz-Karte, bedruckt
IB41-EM	V24246-D4904-A1	SiPass EM-Kombikarte mit Aufdruck
IB44-EM	V24246-D4902-A1	SiPass EM-Schlüsselanhänger-Tag



Erfahren Sie mehr unter [www.vanderbiltindustries.com](http://www.vanderbiltindustries.com)